

## Testeur de courant/tension

## **PAN Allrounder 200AD**

C/ PROF

Facile à utiliser comme un testeur de tension, polyvalent comme un multimètre : testeur de courant/tension LED + LCD 1000V, 200A AC/DC True RMS

- pour de faibles tensions jusqu'à 24 V : vert, pour des tensions dangereuses à partir de 230 V : rouge
- LED analogique et écran LCD numérique rétroéclairé
- Affichage à champ rotatif à 2 broches
- Testeur de tension sans contact 3 étages (NCV)
- · Test de phase unipolaire avec alarme sonore
- Maintien de la valeur d'affichage
- Test des diodes
- Lampe de poches à DEL
- Alerte par vibration et bip pour un retour d'information en toute confiance dans n'importe quel environnement
- Coupure automatique

**Étendue de la livraison:** Câble de contrôle, Avec connecteur femelle à visser pour un parfait contact dans les prises, Manuel d'instructions



Spécifications techniques	PAN Allrounder 200AD
Tension continue CC (V =)	0,1 V - 1500 V
Tension alternative CA (V ~)	0,1 V - 1000 V
Courant continu CC (A =)	0,1 A - 200 A
Courant alternatif CA (A ~)	0,1 A - 200 A
Résistance (Ω)	1 Ω - 100 kΩ
Testeur acoustique de continuité •)))	$< 40 \Omega / < 500 k\Omega$
Fréquence (Hz)	1 Hz - 800 Hz
Précision	3 % - 5 %
Ouverture des pinces ø	15 mm
Dimensions	197 x 63 x 36 mm
Poids (brut / net)	494 / 296 g
batterie (s) requise (s):	2 x 1,5V AAA
catégorie de mesure (CAT)	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V





PAN Allrounder 200AD Video DE: PAN Allrounder 200AD Video EN:



