

Тестер за напрежение & Приемственост тест

PAN MV-1000A

Тестер за напрежение 1000V LED

- за ниско напрежение до 24 V: зелен, за опасно напрежение от 50 V: червен
- **2-полюсен въртящ се полев дисплей**
- 1-полюсен фазов тест с акустична аларма
- **30 mA ДТЗ тест**
- **Switchable натоварване за потискане бездомни напрежения за разграничаване на "истински" напрежение на бездомни напрежение**
- **дъжно светодиодно фенерче**
- Автоматично изключване
- **Вода и прах 64 клас на защита IP**
- **Знак за безопасност GS от TÜV**

Обхват на доставка: С контактни втулки на резба за перфектен контакт в контактни кутии, Ръководство за употреба



Технически спецификации	PAN MV-1000A
Право напрежение DC (V =)	12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 - 690 - 1000 V
Променливо напрежение AC (V ~)	12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 - 690 - 1000 V
Проверител на непрекъснатостта на веригата (•)))	< 400 kΩ
размери	265 x 73 x 34 mm
тегло (бруто / нето)	493 / 207 g
необходима батерия:	2 x 1,5V AAA
Категория на измерване (CAT)	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V

