

Tester napetosti & Preizkus kontinuiteto

PAN MV-1000A

Tester napetosti 1000V LED + LCD

- Za nizke napetosti do 24 V: zelena, za nevarne napetosti od 50 V: rdeča
- **2-polni vrtljivi prikazovalnik polja**
- 1-polni fazni preskus z zvočnim alarmom
- **30 mA FI-test**
- **Preklapljati obremenitev za zatiranje potepuških napetosti razločiti "pravi" napetost nezaželene napetosti**
- **LED ročna svetilka**
- Samodejni izklop
- **Vode in zaščita pred prahom IP 64**
- **Preverjena varnost s strani TÜV**

Obseg dobave: Z navojnimi konektorji za popoln stik v vtičnicah,
Navodila za uporabo



Tehnične specifikacije	PAN MV-1000A
Enosmerna napetost (V =)	12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 - 690 - 1000 V
Izmenična napetost (V ~)	12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 - 690 - 1000 V
Preizkuševalec prehodnosti (•)))	< 400 kΩ
Dimenzije	265 x 73 x 34 mm
Teža (bruto / mreža)	493 / 207 g
potrebna baterija:	2 x 1,5V AAA
Kategorija merjenja (CAT)	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V

