

## Erdungsprüfer

### PAN Erdungsprüfer

#### Erdungsanschluss- Steckdose- Durchgangsprüfung

- Beleuchtbare Digitalanzeige bis 1999
- Steckdosenprüfung
- Messungen / Sekunde: 1,5 / s

**Lieferumfang:** Prüfkabel, Bedienungsanleitung



Technische Daten	PAN Erdungsprüfer
Wechselspannung AC (V ~)	110 V - 230 V
Widerstand ( $\Omega$ )	1 $\Omega$ - 2000 $\Omega$
Akustischer Durchgangsprüfer (•))	< 2 $\Omega$
Abmessungen Gerät	210 x 72 x 50 mm
Gewicht (Brutto / Netto)	658 / 575 g
Messkategorie (CAT)	CAT III 1000V
Benötigte Batterie(n):	---

