Многофункциональный счетчик

PAN LAN1 PROFI

2 в 1 LAN тестер и мультиметр 300V CAT

- Цифровая индикация 21 mm
- **Автоматический выбор диапазона**
- Экстраполятор
- **Максимальное значение памяти**
- Испытание диодов
- **LAN тест на проходимость, обрыв, короткое замыкание и перемену местами проводов (RJ45, RJ11, BNC)**
- Функция длительного испытания
- Автоматическое выключение

объем поставки: Мягкая сумка, Измерительный кабель, Руководство по эксплуатации

Спецификации	PAN LAN1
Постоянное напряжение (V =)	0,1 mV - 600 V
Переменное напряжение (V ~)	1 mV - 600 V
Постоянный ток (A =)	0,1 µA - 200 mA
Переменный ток (A ~)	0,1 µA - 200 mA
Сопротивление (Ω)	0,1 Ω - 20 MΩ
Звуковой индикатор проходимости тока •)))	< 150 Ω
Точность	0,5 % - 5 %
Размеры	164 x 75 x 45 mm
Вес (брутто / сеть)	619 / 216 g
Аккумулятор (необходимая батарея):	1x 9V 6LR61 + 2 x 1,5 V AAA
Категория измерительной цепи (CAT)	CAT II 600 V / CAT III 300 V

PAN LAN1 Video DE:

PAN LAN1 Video EN: