

## Linija Finder

### PAN Stromkreisfinder

Tražič strujnih krugova s RCD testom 30 mA + ispitivač utičnice

- S tipkom za provjeru 30 mA FI zaštitne sklopke
- Odašiljač u utičnici prikazuje status ožičenja i napon putem LED dioda i šalje kodirani signal u dalekovod
- Prijamnik pronalazi osigurače, strojeve i prekidače FI spojene na utičnicu
- Automatsko prilagođavanje osjetljivosti prijemnika
- Zelena i crna LED žaruljica pokazuju je li utičnica ispravno ožičena

**Opseg isporuke:** džep, Upute za uporabu, Sastoji se od odašiljača i prijemnika

Tehničke specifikacije	PAN Stromkreisfinder
Dimenzije	191 x 59 x 37 mm
Težina (bruto / neto)	527 / 245 g
Potrebne baterije:	9V 6F22

PAN Stromkreisfinder Video DE: PAN Stromkreisfinder Video EN:

