Търсачка на линии

PAN Leitungsfinder

Търсачка на линии

- цифров дисплей
- **Фонова подсветка**
- Намира измазани по погрешка контакти и разклонителни кутии
- **Намира водопроводни и отоплителни тръби**
- **Позволява съгласуването на предпазители или автоматични предпазители с токовите вериги**
- **За намиране на проводници в стени, прекъсвания на линии и къси съединения**
- Търсене на проводник
- **Безконтактни напрежение детектор (NCV)**
- Автоматично изключване

Обхват на доставка: Ръководство за употреба, Измервателни кабели, Клеми "крокодил", Куфар, Батериите не са включени

Технически спецификации	PAN Leitungsfinder
Право напрежение DC (V =)	12 - 50 - 120 V - 230 - 400 V
Променливо напрежение AC (V ~)	12 - 50 - 120 V - 230 - 400 V
тегло (бруто / нето)	414 / 750 g
необходима батерия:	2x 9V 6LR61