

## Bezdotykowy tester napięcia & Czujka magnetyczna

### PAN Voltfinder

#### Bezdotykowy tester napięcia (NCV) 12 - 1000V AC

- 1-biegunowy test fazy z alarmem akustycznym
- **Czerwona dioda LED w końcówce i sygnał dźwiękowy wskazują na obecność napięcia AC w zakresie od 100 do 600 V**
- Do jednobiegunowego testu faz, wykrywanie przewodów pod napięciem, przerwań przewodów, przepalonych żarówek w łańcuchach oświetleniowych itp.
- Całkowicie zaizolowany, brak metalowych styków
- Przycisk zasilania ze wskaźnikiem stanu baterii
- Latarka kieszonkowa LED
- Automatyczne odłączanie

**Zakres dostawy:** Instrukcja obsługi

Specyfikacja techniczna	PAN Voltfinder
Napięcie przemienne AC (V ~)	12 V - 1000 V
Wymiary	158 x 24 x 27 mm
Waga (brutto/netto)	99 / 31 g
wymagana bateria:	2 x 1,5 V AAA
Kategoria bezpieczeństwa (CAT)	CAT III 1000 V

PAN Voltfinder Video DE:



PAN Voltfinder Video EN:

