

## Non-stika napetost tester & Magnetni detektor

### PAN Voltfinder

#### Non-stika napetost tester 12 - 1000V AC

- 1-polni fazni preskus z zvočnim alarmom
- **Rdeča LED na vrhu in akustični kaže na prisotnost izmenično napetostjo 100 do 600 V**
- Za preskus enopolna faze, iskanje živo žice, prekinitve kablov, pokvarjene žarnice v luči itd
- Popolnoma izolirano, ni kovinskega stika
- Gumb za vklop z indikatorjem stanja baterije
- LED ročna svetilka
- Samodejni izklop

**Obseg dobave:** Navodila za uporabo

Tehnične specifikacije	PAN Voltfinder
Izmenična napetost (V ~)	12 V - 1000 V
Dimenzije	158 x 24 x 27 mm
Teža (bruto / mreža)	99 / 31 g
potrebna baterija:	2 x 1,5 V AAA
Kategorija merjenja (CAT)	CAT III 1000 V

PAN Voltfinder Video DE:



PAN Voltfinder Video EN:

